

### **Umstellung Anzeige 24h / 12h**

Bei der Serie MkII des Gerätes B710 kann durch Hinzufügen oder Entfernen einer Brücke die Zeitanzeige zwischen 12 Stunden- und 24 Stunden-Betrieb gewechselt werden.

Dazu ist das Gerät von oben zu öffnen.

Die Modifikation ist am Prozessorboard vorzunehmen. Dieses befindet sich hinten links.

Zwischen dem größten sichtbaren IC (40 Pins) und zwei kleineren, die in Richtung Außenwand sitzen, befinden sich mehrere Drahtbrücken.

Davon sitzen 5 Stück relativ dicht beieinander und 2 Stück haben etwas größeren Abstand.

Die von der Rückwand aus gesehen 6te Brücke ist die entscheidende.

In eingebautem Zustand ist das Gerät auf 12 Stunden-Anzeige eingestellt.

In ausgebautem Zustand ist das Gerät auf 24 Stunden-Anzeige (mit AM und PM) eingestellt.

Soll das Gerät durch eine einzubauende Brücke auf 12 Stunden-Anzeige umgestellt werden, so ist die Brücke bei Pin 38 parallel zu den anderen Brücken einzusetzen.

Die Zählrichtung ist gegen den Uhrzeigersinn und beginnt ab dem Pin, der am weitesten in der Gerätemitte sitzt.

24.04.01, H.-M. Fabritius

[www.hans-fabritius.de](http://www.hans-fabritius.de)